バイタルセンサー（ルームタイプ）仕様書		
センサー		24GHz帯マイクロ波ドップラー方式センサを1個使用
中心周波数		typ.24.125(GHz)
最大検出距離		2.5m
アンテナ		8素子 x2、送受分離型平面アンテナ
電源（外部より供給）		DC Jack接続ケーブル付
電源電圧		5(V)±10%
消費電流		MS-101,103,104,105 : Typ 0.18A MS-106 : Typ0.4A （消費電流は通信モジュールにより変わります）
外形		W=133.5mm、H=121.2mm、D=26mm（概略）
外部インターフェース		■Bluetooth Version 2.1 EDR準拠(MS-101) ■ZigBee(MS-102)　■920M特定小電力無線(MS-103) ■USB接続(MS-104)　■無電圧A接点(MS-105)　■Wifi接続(MS-106)
重量		246g（本体162g　＋　ACアダプター84g）±5g （重量は通信モジュールにより異なります）
Bluetooth		使用Profile:Sirial Port Profile（MS-101）
調整	ゲイン	PREGain0=不使用　1=1.4m　2=1.8m　3=2.2m　4=2.6m 5=3.0m　6=3.4m　7=3.8m　8=4.2m　9=4.6m 測定距離につきましては、DFゲイン最小値で測定。補償値ではありません。 検体・環境により影響を受けます。
	パラメータ	脈動、呼吸、体動のしきい値（%）、検知タイミング、発報時間（USB接続）
検出感度調整用ボリューム		検出感度調整用スイッチを内臓。(-)ドライバーで調整
設置場所		部屋の天井または壁面の上部など
その他特記事項		電源投入後、動作が安定するまでに約30秒間必要です。
動作入力電圧範囲		90Vac - 264Vac
標準入力電圧範囲		100Vac - 240Vac
周波数		50/60Hz
出力電圧		4.75V≦Vout≦5.25V
無負荷時の出力電圧		4.75V≦Vout≦5.5V
定格（最大）出力電流		1000mA

2017/5/25

【販売会社】

トーカイセキュリティ株式会社

□ 神戸本社　神戸市長田区大橋町3丁目1番13号
TEL 078-643-1901

□ 名古屋　名古屋市千種区今池南29番24号川島第１ビル
TEL 052-251-8748

□ 大阪堺　堺市堺区南瓦町1番19号　ｸﾞﾗﾝﾋﾞﾙﾄﾞ堺東507
TEL 072-232-6440

Homepage　http://www.tokaisecurity.net
Email　info@tokaisecurity.net